



Uw SDE(+) subsidie is bijgesteld, wat houdt dit in?

Uw SDE(+) subsidie is bijgesteld, wat houdt dit in?

U ontvangt SDE(+) subsidie voor de productie van duurzame energie. Iedere maand betaalt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u een voorschot. Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of u te weinig of te veel SDE(+) subsidie hebt ontvangen. Dit heet 'bijstellen'. Soms duurt het langer voordat u subsidie wordt bijgesteld, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar. De bijstelling kan betekenen dat u geld terug moet betalen. Over het hoe en waarom leest u meer in deze folder.

De folder is geschreven voor ontvangers van SDE(+) subsidie voor zon-PV installaties, maar de inhoud gaat ook op voor andere productie-installaties die gebruik maken van SDE(+) subsidie.

Wat is 'bijstelling' en wat heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hiervoor nodig?

De SDE(+) vergoedt het verschil in kostprijs tussen groene en grijze energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar. De prijs van hernieuwbare energie wordt uitgedrukt in het basisbedrag en de prijs van grijze stroom in het correctiebedrag. Het verschil daartussen is de SDE(+) bijdrage, uw subsidie.

Kortom:

Maximale SDE(+) bijdrage = basisbedrag (prijs hernieuwbare energie) – correctiebedrag (prijs grijze energie)

De prijs voor grijze energie (correctiebedrag) varieert. Het correctiebedrag wordt daarom aan het begin van het kalenderjaar voorlopig vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland baseert de voorlopige SDE(+) bijdrage op de ingeschatte energieproductie per jaar én het voorlopige correctiebedrag. Na afloop van het kalenderjaar wordt het correctiebedrag definitief vastgesteld aan de hand van de feitelijke prijs van grijze energie over het voorgaande jaar. Zodra Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uw meetgegevens heeft ontvangen kan uw definitieve subsidie over het voorgaande kalenderjaar worden bepaald. Uw definitieve subsidierecht wordt verrekend met de al ontvangen subsidie. Dit heet bijstelling. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan alleen bijstellen als:

De werkelijke subsidiabele energieproductie over het gehele kalenderjaar bekend is. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangt de benodigde meetgegevens van de hernieuwbare elektriciteits- en warmteproductie van CertiQ; de meetgegevens van de hernieuwbare gasproductie van Vertogas.

Het correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar definitief is. De definitieve correctiebedragen worden jaarlijks omstreeks april in de Staatscourant gepubliceerd.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunt berekening: een zon-PV beschikking uit de SDE ronde 2009 en een zon-PV installatie met een vermogen van 40 kWp die in 2011 hernieuwbare elektriciteit heeft geproduceerd. De SDE 2009 subsidieert maximaal 850 vollasturen per kalenderjaar.

Maximale subsidiabele productie (kWh)	-> $(40 \times 850 =)$	34.000
Basisbedrag zon-PV-installatie in 2009 (€/kWh)	->	0,459
<u>Voorschot SDE(+) 2011</u>		
Voorlopig correctiebedrag 2011 €/kWh	->	0,053
Voorlopige SDE(+) bijdrage 2011 (€/kWh)	-> $(0,459 - 0,053 =)$	0,406
Voorlopige SDE(+) bijdrage 2011 (€/34.000 kWh)	-> $(0,406 \times 34.000 \times 80\% =)$	11.043,20
<u>Definitieve SDE(+) bijdrage 2011</u>		
Definitief correctiebedrag 2011 (€/kWh)	->	0,054
Definitieve SDE(+) bijdrage 2011 (€/kWh)	-> $(0,459 - 0,054 =)$	0,405
Definitieve SDE(+) bijdrage 2011 (€/34.000 kWh)	-> $(0,405 \times 34.000 =)$	13.770,00
<u>Door u te ontvangen</u>	-> $(13.770,00 - 11.043,20 =)$	2.726,80

In dit voorbeeld is het voorlopige correctiebedrag lager dan het definitieve correctiebedrag. De bijstelling betekent dat u € 2.726,80 subsidiegeld tegoed heeft. Als het voorlopige correctiebedrag hoger is dan het definitieve correctiebedrag dan betekent de bijstelling dat u teveel subsidie hebt ontvangen.

Wat gebeurt er als de bijstelling positief uitvalt?

Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE(+) subsidie tegoed. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betaalt dit bedrag in één keer aan u uit.

Wat gebeurt al als de bijstelling negatief uitvalt?

Bij een negatieve bijstelling heeft u teveel SDE(+) subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de toekomstige voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan dit betekenen dat u een aantal maanden geen voorschot ontvangt.

Ik ging uit van een positieve bijstelling maar ik krijg een negatieve bijstelling. Hoe kan dit?

Deze situatie kan zich voordoen als u minder hernieuwbare energie produceert dan vooraf is geschat in de beschikking. Dit kan aan de (oriëntatie van de) installatie liggen of omdat u een installatie heeft geplaatst met een lager vermogen dan in uw beschikking. Als dit een structurele situatie is, adviseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u dit te melden. De beschikking en het voorschot kunnen dan worden aangepast. Hiermee voorkomt u dat uw subsidie ieder jaar negatief wordt bijgesteld en u moet terugbetalen. Een negatieve bijstelling kan ook te maken hebben met het moment van plaatsen van de installatie en het moment waarop de meetgegevens worden geregistreerd.

Stel: u plaatst de installatie in oktober 2014 en de meetgegevens worden geregistreerd in maart 2015. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangt de productie per maand van de netbeheerder en bepaalt de productie over 2014. De installatie is nog maar kort in bedrijf en de wintermaanden zorgen voor een lage gemiddelde productie. Het voorschot is echter gebaseerd op een geheel kalenderjaar, waarin ook de zonnige maanden meetellen. U ontvangt dan teveel subsidie die u moet terugbetalen (een negatieve bijstelling).

Wanneer kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland mijn subsidie bijstellen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan ieder jaar rond 1 mei beginnen met de bijstelling over het voorgaande kalenderjaar, als de definitieve correctiebedragen bekend zijn. Soms duurt het veel langer voor uw subsidie wordt bijgesteld. Dat hangt samen met de voorwaarden dat de werkelijke subsidiabele energieproductie over een geheel kalenderjaar bekend moet zijn. Stel: u plaatst de installatie in mei 2014 en de netbeheerder komt in november 2014 de meetgegevens registreren. De productie over de maand december ontbreekt dan. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan pas bijstellen als ook de productie in de maand december bekend is. Dit is na de volgende keer dat de meetgegevens zijn geregistreerd.

Hebt u vragen over deze folder of over uw specifieke situatie, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum:

E info@rvo.nl

T +31 (0)88 042 42 42 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur